



INDICADOR LED
DE CONEXIÓN WIFI



CONTROL
DE VOZ



FRENTE DE
CRISTAL TEMPLADO

M
MIRATI
HOME

M3SI2

M2SI2

M1SI2




ESPECIFICACIONES

Tipo de botón:	Touch
Entrada eléctrica:	110 V ca - 240 V ca 50 Hz/60 Hz 10 A
Potencia:	1 apagador = 1 000 W 2 apagadores = 2 000 W 3 apagadores = 2 000 W
Consumo activo:	< 1.3 W
Consumo en espera:	< 0.7 W
Temperatura de operación:	-10°C a 45°C
Humedad de operación:	0-85% HR
Protocolo de Wi-Fi:	2.4 GHz
Estándar Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n
Protocolo de Bluetooth:	4.2
Estándar Bluetooth:	IEEE 802.15.1
Tamaño:	118 mm x 72 mm x 39 mm



INTERRUPTOR INTELIGENTE

COMPATIBLE CON ASISTENTE
DE GOOGLE Y AMAZON ALEXA



M1SI2 M2SI2 M3SI2