

## UPS interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes – AVR, 120V, 50Hz / 60Hz, LCD, USB, Torre

NÚMERO DE MODELO: OMNIVS1200LCD



El UPS interactivo ofrece respaldo básico por batería y regulación automática de voltaje [AVR] para su computadora de oficina o home theater.

### Características

#### Respaldo por Batería de 1200VA / 600W / 120V para PCs, Home Theater o Señalización Digital

Este sistema UPS de 120V con AVR proporciona confiable respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobre voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar valiosos aparatos electrónicos o destruir la información. Es la ideal para protección de componentes de oficina en casa, centro de medios o negocios, incluyendo computadoras, ruteadores, impresoras, HDTVs, reproductores Blu-ray, consolas de juego, cajeros automáticos, sistemas de seguridad y equipo de señalización digital.

#### Proporciona Tiempo para Respaldo Archivos Críticos Durante un Apagón

El respaldo por batería le permite trabajar durante fallas de energía breves y le da tiempo para guardar los archivos y apagar su sistema en caso de un apagón prolongado. El tiempo de respaldo varía según la carga, pero este sistema UPS interactivo puede mantener alimentada una computadora de escritorio eficiente en energía con monitor LCD pequeño por hasta 88 minutos. Durante la operación normal, la energía entrante de la red pública mantiene totalmente cargada la batería interna reemplazable de modo que siempre esté disponible energía de respaldo.

#### Conecta Sus Equipos a 8 Tomacorrientes Protegidos NEMA 5-15R

Seis tomacorrientes protegidos por batería y contra sobretensiones proporcionan respaldo por batería y supresión de sobretensiones para su computadora, monitor y otro equipo crítico. Dos tomacorrientes adicionales protegidos contra sobretensiones proporcionan supresión de sobretensiones para periféricos que no requieren respaldo de batería, como impresoras y bocinas. Una alta calificación de eficiencia en el modo de línea >95% reduce las emisiones en BTUs, el consumo de energía y en última instancia, los costos de energía.

#### La Regulación Automática de Voltaje [AVR] Corrige Condiciones de Alto y Bajo Voltaje

La AVR protege su equipo de daños acumulables al hardware, pérdida de información y problemas de rendimiento causados por las caídas de voltaje y sobrevoltajes. El OMNIVS1200LCD corrige caídas de voltaje tan bajas como 89V y sobrevoltajes tan altos como 145V y regresa a la energía nominal de 120V de forma continua, al tiempo que mantiene la batería totalmente cargada.

#### La Supresión de Sobretensiones Protege las Líneas de CA y Tel / DSL / Ethernet

### Destacado

- Protege equipos contra apagones, caídas de voltaje, sobrevoltaje, sobretensiones y ruido en la línea
- El respaldo por batería suministra energía durante apagones; El AVR corrige los voltajes bajos y altos
- 8 tomacorrientes NEMA 5-15R proporcionan alimentación a PC, home theaters y equipos de señalización digital
- La pantalla táctil LCD de fácil lectura ofrece valiosos datos de voltaje, carga y la batería
- La alta eficiencia >95% con bajas tasas de BTU ahorran energía y reducen costos de energía

### Aplicaciones

- Proteja su PC y otros aparatos electrónicos delicados contra sobretensiones, ruido en la línea, caídas de voltaje, sobrevoltajes y apagones
- Opere equipo esencial durante apagones breves utilizando energía de respaldo por batería
- Apague correctamente PCs, DVRs, ruteadores y otros equipos sin pérdida de datos durante apagones prolongados

### El Paquete Incluye

- OMNIVS1200LCD – UPS Interactivo de 1200VA 600W con 8 Tomacorrientes y Enchufes de Tel/Ethernet
- Cable USB
- Manual del Propietario

Especificado para 316 Joules, este sistema UPS protege al equipo conectado a los tomacorrientes y enchufes RJ45 (1 entrada / 1 salida) de los efectos dañinos de las sobretensiones que pueden ocurrir en las líneas de CA y líneas telefónicas o de red. Los conectores RJ45 no son compatibles con aplicaciones PoE.

#### Combate el Ruido en la Línea que Puede Dañar al Equipo

La EMI (interferencia electromagnética) y la RFI (interferencia por radiofrecuencia) son causas comunes de los problemas de rendimiento y pueden provocar daño acumulativo del hardware, corrupción de la información e interrupciones de transmisiones de audio y video. El OMNIVS1200LCD filtra la el disruptivo ruido en la línea de CA para proteger su equipo.

#### La pantalla táctil LCD de fácil lectura reporta en tiempo real el estado del UPS y la energía

La pantalla LCD táctil ofrece 5 pantallas de información de la energía del UPS y el sitio cuando el UPS está funcionando en el modo en línea o de alimentación por batería. Muestra datos vitales de voltaje, carga y batería, así como estado de falla crítica. Una alarma acústica indica la condición de batería baja, carga excesiva o falla.

#### El Puerto USB Compatible con HID Permite Apagados Correctos sin Supervisión

El puerto USB conecta el OMNIVS1200LCD a una computadora que ejecute el software descargable gratuito PowerAlert® de Tripp Lite, permitiendo un apagado correcto del sistema durante una falla prolongada de energía. Se incluye un cable USB. Este UPS compatible con HID trabaja también con las funciones de administración de energía incorporadas de los sistemas operativos Windows, Mac y Linux.

#### El Factor de Forma en Torre es Fácil de Colocar en su Espacio de Trabajo o Centro de Medios

La caja compacta de ABS se adapta fácilmente en un escritorio, repisa o algún otro sitio conveniente para su estación de trabajo o home theater. El UPS tiene un cable de 1.52 m [5 pies] con una clavija NEMA 5-15P para la conexión a un tomacorrientes estándar. Un ventilador regula la temperatura interna para ayudar a evitar el sobrecalentamiento.

## Especificaciones

| GENERALIDADES                                     |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Código UPC                                        | 037332214089 |
| Tipo de UPS                                       | Interactivo  |
| ENTRADA                                           |              |
| Fase de Entrada                                   | Monofásico   |
| Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)  | 12A          |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)    | 120V CA      |
| Tipo de conexión de entrada del UPS               | 5-15P        |
| Breakers de entrada                               | 15A          |
| Longitud del cable de alimentación del UPS (pies) | 5            |
| Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)    | 1.5          |
| Servicio Eléctrico Recomendado                    | 15A 120V     |

| SALIDA                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad de Salida (VA)                                          | 1200                                                                                                                                                                                                                             |
| Capacidad de Salida (kVA)                                         | 1.2                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacidad de Salida (Watts)                                       | 600                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacidad de Salida (kW)                                          | 0.6                                                                                                                                                                                                                              |
| Detalles de Capacidad de Salida                                   | 10A @ 120V. (MODO DE LÍNEA) 110%±10%, VA AL MODO DE FALLA DENTRO DE 5 MINUTOS; 120%±10%, VA AL MODO DE FALLA INMEDIATAMENTE; (MODO DE RESPALDO POR BATERÍA) 110% ±10%, SE APAGA EN 5 SEGUNDOS; 120%±10%, SE APAGA INMEDIATAMENTE |
| Factor de Potencia                                                | 0.5                                                                                                                                                                                                                              |
| Detalles del Voltaje Nominal                                      | 120V sinusoidal en modo de línea y 120V PWM en modo de respaldo por batería                                                                                                                                                      |
| Compatibilidad de Frecuencia                                      | 50Hz / 60Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Detalles de Compatibilidad de Frecuencia                          | La salida está regulada a +/-0.05 Hz cuando la frecuencia de entrada excede +/-5 Hz de la nominal.                                                                                                                               |
| Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea)                  | 120V (+6% / -12%)                                                                                                                                                                                                                |
| Regulación del voltaje de salida (modo de batería)                | 120V (±10%)                                                                                                                                                                                                                      |
| Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones) | 6 tomacorrientes en el UPS, 2 tomacorrientes sólo para sobretensiones                                                                                                                                                            |
| Opciones de PDU Hot-Swap                                          | PDUB15 (2U / 8 tomacorrientes 5-15R)                                                                                                                                                                                             |
| Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)                        | Onda sinusoidal pura                                                                                                                                                                                                             |
| Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)                   | Onda sinusoidal PWM                                                                                                                                                                                                              |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)                     | 110V; 115V; 120V                                                                                                                                                                                                                 |
| Tomacorrientes                                                    | (8) 5-15R                                                                                                                                                                                                                        |
| Bancos de Carga Controlables Individualmente                      | No                                                                                                                                                                                                                               |
| BATERÍA                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo de Batería                                                   | Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]                                                                                                                                                                                          |
| Autonomía a Plena Carga (min)                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                |
| Autonomía a Media Carga (min)                                     | 12                                                                                                                                                                                                                               |
| Autonomía Ampliable                                               | No                                                                                                                                                                                                                               |
| Voltaje CD del sistema (VCD)                                      | 12                                                                                                                                                                                                                               |
| Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)                  | 8 horas (10% a 90%)                                                                                                                                                                                                              |
| Acceso a la Batería                                               | Puerta de acceso a la batería                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción de reemplazo de batería                               | Baterías internas reemplazables (consulte el manual)                                                                                                                                                                             |

| REGULACIÓN DE VOLTAJE                                                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la regulación de voltaje                                           | La regulación automática de voltaje [AVR] mantiene la operación con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada entre 89V y 145V                        |
| Corrección de Sobrevoltaje                                                        | Los voltajes de entrada entre 128V y 149V son reducidos en un 15%                                                                                                     |
| Corrección de Bajo Voltaje                                                        | Los voltajes de entrada entre 89V y 108V se elevan en un 18%                                                                                                          |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES                                          |                                                                                                                                                                       |
| Pantalla LCD del Panel Frontal                                                    | La pantalla táctil LCD informa del estado del voltaje de entrada, voltaje de salida, porcentaje de carga, porcentaje de carga de la batería y sobrecarga              |
| Interruptores                                                                     | Switch de encendido y apagado                                                                                                                                         |
| Alarma Acústica                                                                   | El UPS permanece silencioso en modo de respaldo por batería; la alarma solo suena para informar condiciones de batería baja, falla, sobrecarga y reemplazo de batería |
| SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO                                                   |                                                                                                                                                                       |
| Valor nominal en joules de supresión CA del UPS                                   | 316                                                                                                                                                                   |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS                                    | Instantáneo                                                                                                                                                           |
| Supresión en la Línea de Datos del UPS                                            | Protección de 1 línea telefónica / DSL o Ethernet                                                                                                                     |
| Supresión de Ruido EMI / RFI en CA                                                | Sí                                                                                                                                                                    |
| FÍSICAS                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| Factor de Forma Primario                                                          | Escritorio                                                                                                                                                            |
| Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales | Torre                                                                                                                                                                 |
| Profundidad del UPS Primario (mm)                                                 | 381                                                                                                                                                                   |
| Altura del UPS Primario (mm)                                                      | 191                                                                                                                                                                   |
| Ancho del UPS Primario (mm)                                                       | 140                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)                                    | 11.70 x 9.30 x 19.50                                                                                                                                                  |
| Peso de Envío (kg)                                                                | 10.61                                                                                                                                                                 |
| Material del Gabinete del UPS                                                     | ABS                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)              | 7.5 x 5.5 x 15                                                                                                                                                        |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)                                | 7.500 x 5.500 x 15.000                                                                                                                                                |
| Dimensión de las Unidades (pulgadas)                                              | 7.5 x 5.5 x 15                                                                                                                                                        |
| Peso de la Unidad (lb)                                                            | 19.200                                                                                                                                                                |
| Peso de la Unidad (kg)                                                            | 8.71                                                                                                                                                                  |

| AMBIENTALES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de Temperatura de Operación                                                         | 0 °C a 40 °C [+32 °F a 104 °F]                                                                                                                                                                                  |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento                                                    | -15 °C a 45 °C [5 °F a 113 °F]                                                                                                                                                                                  |
| Humedad Relativa                                                                          | De 0% a 90%, sin condensación                                                                                                                                                                                   |
| Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)                                                        | 25.3                                                                                                                                                                                                            |
| Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)                                | >95%                                                                                                                                                                                                            |
| Altitud de Operación (pies)                                                               | 2000 m [6561 pies] sobre el nivel del mar                                                                                                                                                                       |
| COMUNICACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
| Software PowerAlert                                                                       | Para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del UPS incorporados, descargue el programa PowerAlert Local en <a href="http://www.tripplite.com/poweralert">http://www.tripplite.com/poweralert</a> |
| Cable de Comunicaciones                                                                   | Cable de interfaz USB incluido                                                                                                                                                                                  |
| Compatibilidad con WatchDog                                                               | Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante el sistema operativo o por hardware para aplicaciones remotas                                                                                 |
| Descripción de Tarjeta de Administración de Red                                           | No soporta la administración de red                                                                                                                                                                             |
| Interfaz de Comunicaciones                                                                | USB (compatible con HID)                                                                                                                                                                                        |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiempo de Transferencia                                                                   | 6 milisegundos típico (10 milisegundos máx.)                                                                                                                                                                    |
| Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)                          | 89                                                                                                                                                                                                              |
| Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración)                          | 145                                                                                                                                                                                                             |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico) | Soporta la operación de arranque en frío                                                                                                                                                                        |
| Funciones del UPS de alta disponibilidad                                                  | Automatic Voltage Regulation (AVR); Surge/noise protection                                                                                                                                                      |
| Características de Ahorro de Energía Ecológico                                            | Más del 95% de eficiencia - UPS ECOLÓGICO                                                                                                                                                                       |
| APLICACIONES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
| Aplicaciones de UPS                                                                       | Home/Office Desktop; Audio y Video; High-End Desktop/Small Network; Retail/Point of Sale; Hospitality                                                                                                           |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificaciones del Producto                                                              | RETIE (Colombia); CSA (Canada); NOM (Mexico); UL 1778                                                                                                                                                           |
| Product Compliance                                                                        | RoHS; FCC Parte 15 Clase A (EE UU)                                                                                                                                                                              |

| GARANTÍA y SOPORTE                                               |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)                  | Garantía limitada de 3 años.                                                                                              |
| Período de Garantía del Producto (América Latina)                | Garantía limitada de 3 años.                                                                                              |
| Periodo de Garantía del Producto (Internacional)                 | Garantía limitada por 2 años                                                                                              |
| Periodo de garantía del producto (México)                        | Garantía limitada de 3 años.                                                                                              |
| Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá) | \$200,000 de <a class="insuranceLink" href="//tripplite.eaton.com/support/insurance-policy">Seguro Máximo de por Vida</a> |