

Acondicionador de energía 1200W 120V con regulación automática de voltaje (AVR), protección contra sobretensión de CA, 4 tomacorrientes

NÚMERO DE MODELO: LC1200



Destacado

- Ideal para componentes de computadoras, ruteadores, módems y home theater
- Corrige voltajes bajos y sobrevoltajes dentro del rango de 89V–147V
- Brinda protección contra picos con 1200 joules de supresión de sobretensión
- Monitorea el estado de alimentación con los LED de diagnóstico del panel frontal
- Cuenta con 4 tomacorrientes NEMA 5-15R traseros

El Paquete Incluye

- Acondicionador de energía LC1200 1200W 120V
- Manual del Propietario

General

El acondicionador de energía LC1200 1200W 120V ajusta los voltajes bajos y los sobrevoltajes para proporcionar alimentación de CA segura de grado de computación, que cumple con las especificaciones de ANSI C84.1. La regulación automática de voltaje (AVR) incorporada ofrece tres niveles de estabilización de voltaje que corrige voltajes tan bajos como 89V y sobrevoltajes tan altos como 147V, a la energía nominal regulada de 120V. Proporcionar condiciones de voltaje óptimas no solo extiende la vida útil de su equipo, sino que también mantiene el equipo en funcionamiento durante caídas de voltaje y condiciones de sobrevoltaje prolongadas.

Una clasificación de supresión de sobretensión de 1200 joules de grado de red excede la norma IEEE-587 de supresión de sobretensión (categorías A y B) y evita que los picos de tensión, incluso los más fuertes, produzcan daños, pérdida o corrupción de datos y problemas de desempeño de audio/video en su equipo conectado. El filtro de ruidos EMI/RFI protege la línea de CA de interferencias electromagnéticas y de radio dañinas.

Solo conecte el enchufe NEMA 5-15P con un cable de 2 metros (6 pies) a una fuente de alimentación de CA y enchufe hasta cuatro dispositivos en los enchufes traseros NEMA 5-15R. Puede monitorear la energía de CA, el nivel de voltaje entrante y el estado de la línea de CA con los siete LED de diagnóstico del panel frontal. El LR1200 compacto se ajusta perfectamente a la configuración de una computadora o home theater.

Características

Protege los dispositivos electrónicos valiosos

- Clasificado a 120V/1200W/10A
- Ideal para componentes de computadoras, ruteadores, módems, impresoras y home theater y para equipos en puntos de venta
- Conecta hasta 4 dispositivos electrónicos a los tomacorrientes NEMA 5-15R traseros
- Cable de 2.13 m [7 pies] con enchufes de ángulo recto NEMA 5-15P para una conexión más fácil en espacios ajustados
- Unidad compacta (18.41 cm o 7.25 pulgadas de alto) que se ajusta perfectamente a la configuración de una computadora o home theater

Regulación automática de voltaje (AVR)

- Monitorea la alimentación de CA entrante y mantiene el equipo funcionando durante caídas de voltaje y condiciones de sobrevoltaje prolongadas



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Corrige voltajes tan bajos como 89V y sobrevoltajes hasta 147V

Supresión de sobretensión de la línea de CA

- La supresión de sobretensión de 1200 joules brinda protección contra las sobretensiones de energía potencialmente dañinos
- Incluye supresión completa de sobretensiones de línea normal (H-N) y común (N-G/H-G).

Filtrado de ruidos en la línea por EMI/EFI

- Elimina la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia que pueda interrumpir o dañar el funcionamiento de su equipo

Diagnóstico incorporado

- Los LED del panel frontal indican la energía de CA, el nivel de voltaje entrante y el estado de la línea
- El interruptor de encendido y apagado iluminado proporciona el control de alimentación de todos los componentes con un toque

Especificaciones

SALIDA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	120V
Tomacorrientes	(4) 5-15R
Salida (VA)	1200
Salida (Watts)	1200
ENTRADA	
Tipo de Clavija	Enchufe de entrada con ángulo recto NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	7
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Panel Frontal	Los 7 LEDs muestran el estado de la tensión entrante, la protección presente y las condiciones de falla de línea.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	1200 joules, conforms to IEEE 587 / ANSI C62.41 specifications
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	75 dB
FÍSICAS	
Peso de Envío (lb)	8.7
Peso de Envío (kg)	4



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	7,25 x 6 x 7
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	18,4 x 15,2 x 17,8
Material de Construcción	Plástico
Factores de forma soportados	Torre pequeña.
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para UL1012 (EE. UU.), cUL1012 (Canadá), NOM (México).
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 2 años
Seguro para los Equipos Conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	25,000 dólares de seguro máximo de por vida

© 2016 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.