



Experto en energía

VICA®

 **PTIMA 500**
500 VA / 240 W

-  Certificado
NOM
-  Indicador
LED
-  6 Tomas reguladas
y respaldadas
-  3 años
de garantía
-  Software de
monitoreo USB



¿Y SI LLEGA UNA DESGASTADA?

**3 AÑOS
DE GARANTÍA**

MÁS TIEMPO DE RESPALDO

FICHA TÉCNICA



MODELO	OPTIMA 500
CAPACIDAD	500 VA / 240 W
ENTRADA	
Voltage	110/120 VAC or 220/230/240 VAC
Rango de voltaje	81-145 VAC / 162-290 VAC
Rango de frecuencia	60/50 Hz (detección automática)
SALIDA	
Voltage	110/120 VAC or 220/230/240 VAC
Regulación de voltaje de CA (modo de batería)	±10%
Rango de frecuencia (modo de batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Tiempo de transferencia	Típica 2-6 ms
Forma de onda (modo de batería)	Onda Sinusoidal Simulada
BATERÍA	
Tipo y número de batería	12 V 4.5 Ah x 1
Tiempo típico de recarga	4-6 horas de recuperación al 90% de capacidad



INDICADORES

AC Mode	Iluminación verde
Modo batería	Iluminación verde

ALARMA

Modo batería	Sonando cada 10 segundos
Batería baja	Sonando cada segundo
Sobrecargar	Sonando cada 0.5 segundos
Falla	Sonando continuamente

PROTECCIÓN

Protección completa	Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga
---------------------	---

Estructura

Dimensión, Ancho X largo X Alto (MM)	279 x 101 x 142
Peso neto (kgs)	3.55

AMBIENTE

Humedad	0-90% HR @ 0-40 ° C (sin condensación)
Nivel de ruido	Menos de 40dB

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación:

Valor final por hora: 0.428 kWh Valor final por día: 10.28 kWh

Consumo de energía en modo de espera por unidad de tiempo:

Valor final por hora: 0.024 kWh Valor final por día: 0.583 kWh



PTIMA 500

Protege tus dispositivos



NOM





• **10 Minutos**

• PC DE Escritorio 300 w



• **5 Minutos**

• MAC 400 C



• **25 Minutos**

• Impresora 200w (stand by)



• **5 Minutos**

• Pantalla + Home Theater





FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Impulsa y reduzca el AVR para estabilizar el voltaje
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando
- Salida de onda sinusoidal simulada
- Carga en modo apagado
- función de arranque en frío
- Compatible con generador (opcional)



**ENVIANDO UN SALUDO DE ANTEMANO,
QUEDAMOS A SUS ÓRDENES.**



Experto en energía