

Especificación del Bolígrafo inteligente HP-3S



Serie: Smart Pen

Modelo del producto: HP-3S

Fecha: 12-2022

Shenzhen Horion Intelligent Technology Co., LTD

1. Característica del producto

- Escritura fina, libre expresión

Diseño de 3 teclas simples + tecla de mayúscula, inteligente y elegante. Se puede usar con la pantalla interactiva Horion para realizar un control de escritura de múltiples escenas;

- Diseño de tecla de mayúscula superior, varios diseños

- Mouse de aire inteligente

Presione prolongado el botón del mouse de aire para llamar al mouse de aire, libere para cerrar; haga clic una vez para obtener la función del botón izquierdo del mouse. Control con un clic del panel plano interactivo, pantalla fácil con un contenido maravilloso.

- Entrada de voz

Presione prolongado la tecla de página abajo para acceder al modo de voz. La función de entrada de voz hace la presentación más flexible y estimula la inspiración de expresión.

- NFC en la tapa del bolígrafo puede llamar a la pizarra

- PPT, cambio de página:

Cambie rápidamente las páginas de los archivos mediante las teclas arriba y abajo, suave sin retardo. Presione prolongado la tecla arriba durante 1,5 s para acceder a la pantalla completa o salir de la pantalla completa en PPT.

2. Parámetros principales

No.	Ítem	Función	Nota
1	Indicador LED	<p>Color: azul</p> <p>①En funcionamiento: La luz azul LED se enciende cuando presiona las teclas, libere para apagar;</p> <p>②Potencia baja: < 3,2 V, el indicador LED destellará rápido;</p> <p>③Cargando: la luz indicadora está siempre encendida cuando está cargando, va a potencia completa;</p> <p>④Sin conexión: la luz destella lentamente durante aproximadamente 40 segundos para el apagado automático.</p>	
2	Tecla de mayúscula superior	Un clic para anotar / presione prolongado (1,5 s) para abrir destacado, presione prolongado otra vez para apagar.	
3	Tecla del mouse	Un clic (botón izquierdo del mouse), presione prolongado (mouse de aire)	
4	Tecla página arriba	Un clic (sube 1 página), presione prolongado 1,5 s (pantalla completa / salir de pantalla completa de archivos).	↑ hacia arriba
5	Tecla página abajo	Un clic (baja 1 página); presione prolongado (abre entrada de voz), libere (cierra entrada de voz).	↓ hacia abajo
6	Entrada de voz	Presione prolongado la tecla página abajo para abrir la función de entrada de voz, libere para cerrar.	
7	NFC	Tapa del bolígrafo cerca del área de detección NFC de la pantalla interactiva Horion para llamar / salir de la pizarra.	El IFP soporta NFC
Otro			
8	Tensión	3,7 V/corriente de trabajo ≤21 mA, corriente de espera ≤50 uA	
9	Requisitos de comunicación	RF2,4 GHz, la distancia del control máxima es de 15 m en un área abierta;	
10	Receptor	Soporta puerto USB 3.0 / 2.0 / 1.1;	
11	Potencia	<ul style="list-style-type: none"> * Batería de litio * Detección de potencia baja y aviso <p>Cuando Vbat <= 3,2 V, el control remoto está en potencia baja;</p>	

3. Método de conexión

- Conecte el receptor inalámbrico al puerto USB en el panel plano interactivo Horion, el bolígrafo inteligente se conectará automáticamente al IFP después de 2 a 3 s.
- Emparejamiento uno a uno. El bolígrafo inteligente y la llave se emparejan antes de dejar la fábrica.
- Cuando el bolígrafo inteligente está en el modo apagado automático, presione cualquier tecla para reactivar.

4. Descripción del producto

Dispositivo compatible: Panel plano interactivo Horion

Sistema compatible: Windows 10/7/XP, Android 4.0 o superior

Puerto compatible: USB 1.1/USB 2.0/USB 3.0, soporta cable de extensión USB o terminal USB

