



Especificaciones Técnicas LG

PF510Q

Proyector LG CineBeam PF510Q

Diseño compacto

- Tamaño de agarre a una mano
- Control Remoto IR sencillo

Uso Inteligente

- webOS & Conexión Inalámbrica
- Salida Dual de Audio Bluetooth

Display

- Tamaño de pantalla flexible
- Corrección Automática vertical / trapezoidal

SISTEMA DE PROYECCIÓN

- Sistema de proyección
DLP

RESOLUCIÓN NATIVA

- Resolución nativa
Full HD (1920x1080)

BRILLO (ANSI LUMEN)

- Brillo (ANSI Lumen)
450

RELACIÓN DE CONTRASTE

- Relación de contraste
150,000:1

LENTE DE PROYECCIÓN

- Enfoque (Auto / Manual)
Manual
- Zoom
Fijo

IMAGEN DE PROYECCIÓN

- Tamaño de pantalla
30" ~ 120"
- Estándar (lente a pared)
60"@1,59m, 100"@2,65m
- Relación de proyección
1.2

DESPLAZAMIENTO DE LA PROYECCIÓN

- Desplazamiento de la proyección
1

FUENTE DE LUZ

- Tipo
LED de 4 canales (RGGG)
- Horas de vida
30.000 horas

SONIDO

- Salida
5W Mono
- Voz clara
SIM (Clear Voice Pro)
- Compatible con Dolby Atmos
SIM (Pass through)

TAMAÑO

- Tamaño neto (mm) (An x Pr x Al)
148 x 148 x 66,5

PESO

- Peso neto (kg o g)
1

TEMPERATURA

- Operación Temperatura
0 ~ 40°C

UNIFORMIDAD

- Uniformidad (JBMM 9 puntos)
85%↑

COMPATIBILIDAD CON SEÑALES DE ENTRADA

- Digital (HDMI)
Até 1080p (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

- Salida de audio
1 (Φ3.5)
- RJ45
1
- HDMI
2
- USB tipo A
1 (USB2.0)

FUNCIONES

- Plataforma (OS, UI)
webOS 4.0 (inteligente)
- Home Dashboard (Entrada, IoT con dispositivo OFC)
SIM (OCF/UEI IoT não suportado)
- Imagen de fondo
SIM
- Sugerencia de contenidos
SIM
- Navegador de Internet
SIM
- Compatibilidad con altavoces AI
Funciona com Apple Homekit
- Screen Share (mirroring inalámbrico con dispositivo compatible con MiraCast)
SIM
- Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
SIM (até 4K/30Hz)
- Compartir contenidos inalámbricos (con Android, iOS)
SIM
- Compartición de contenidos (con dispositivo compatible con DLNA)
SIM
- Salida de sonido Bluetooth
SIM
- Control de sincronización AV Bluetooth
SIM
- LG Sound Sync(con barra de sonido)
SIM
- HDMI ARC(Canal de retorno de audio)
SIM (eARC)
- HDMI simplink(CEC)

SIM

- HDCP

HDCP 2.2

- Plug & Play (detección automática de fuente RGB/DVI/HDMI)

SIM

- USB Host (Película, Música, Foto)

SIM

- Guía de configuración

SIM (Bean Bird)

- HID (conexión de teclado/ratón/portátil a través de USB)

SIM

- Eco Function - Modo de ahorro de energía

SIM (Mínimo/Medio/Máximo)

- Eco Function - Temporizador de apagado

SIM

- Función Eco - Apagado Automático / Reposo Automático

SIM

- Eco Function - Hora de encendido/apagado

SIM (Ligado / Desligado)

- Función Eco - Modo de espera automático / Apagado automático

SIM

- Procesador

Quad Core

- HDR

HDR

- Mapeo de tonos HDR

SIM

- Cine Real

SIM

- Escalador

SIM (Full HD)

- Super Resolución (Control Experto)

SIM (Full HD)

- Corrección trapezoidal digital

SIM (Vertical)

- Auto Keystone

SIM (Vertical)

- Imagen Flip

SIM (Horizontal/Vertical)

- Gradación suave

SIM

- Control de nivel de negro

SIM

- Reducción de ruido

SIM

- Ajuste de la temperatura del color

SIM

- Contraste dinámico (control experto)

SIM

- Dynamic Color (Control experto)

SIM

- Sistema de gestión del color (control experto)

SIM

- Ajuste de la gama de colores (Control experto)

SIM

- Corrección Gamma (Control experto)

SIM

- Ajuste del balance de blancos (control experto)

SIM

- Encendido/apagado rápido (instantáneo)

SIM (ligado 12 segundos ↓ / desligado 2 segundos)

- Modo de almacenamiento

SIM

- Autodiagnóstico

SIM

DISEÑO

- Cabinet Color

Branco

- Tecla Local

Joystick

- Soporte de pie

SIM (4 pernas)

- Orificio para trípode (para trípode, montaje en techo)

SIM

ACCESORIO

- Manual (Libro Completo o Simple)

Livro simples

- Guía rápida del usuario (Quick Set-up Guide)

SIM

- Tarjeta de garantía

SIM

- Mando a distancia - Normal

SIM

- Conformidad(Reglamento)

KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

RUIDO

- Ahorro Energía Mín.
29dB(A)
- Ahorro Energía Med.
26dB(A)
- Ahorro de energía Máx. (Eco)
24dB(A)

RELACIÓN DE ASPECTO

- Control de relación de aspecto
16:9/Original/4:3/Zoom vertical/4-Way Zoom

POWER

- Consumo de energía (máx.)
62W
- Potencia en espera
<0.5W
- Fuente de alimentación
Adaptador 65W