

Clonador Autónomo 1:5 para Memorias USB - Copiador de Unidades de Memoria USB -
Copia Sector por Sector de Sistema y Archivos - 1.5 GB/min - Borrado de 3 Pasos -
Pantalla LCD

ID del Producto: USBDUP15



El duplicador y borrador de unidades flash USB OnetoFive USB le permite clonar rápidamente hasta cinco copias de seguridad de una sola unidad flash USB, o borrar de forma segura hasta cinco unidades flash, sin necesidad de conectarse a una computadora central.

Con un diseño compacto y ligero que puede llevar a cualquier parte, y un funcionamiento autónomo que no requiere una computadora anfitrión, el duplicador y borrador de unidades flash ocupa poco espacio en el escritorio y es ideal para viajar. Es perfecta para la distribución de software y contenidos de marketing en la oficina o sobre la marcha.

Con una pantalla LCD de fácil lectura y un menú intuitivo de cuatro botones, la USBDUP15 garantiza una configuración y un control sin complicaciones. El menú le permite acceder con un botón a muchas funciones de valor añadido que garantizan una gestión sencilla de las tareas, como: Comprobación de capacidad y velocidad, copia y comparación, copia asíncrona y muchas más. También ofrece numerosas opciones de configuración avanzadas para usuarios experimentados.

Este versátil dispositivo es a la vez clonador y borrador de discos duros en uno, y ofrece dos modos de duplicación (Copia Completa /Copia de archivos y Sistemas) con hasta 1,5GB/m en el modo de Copia Completa. Ofrece tres modos de borrado (Borrado Rápido/ Borrado Completo/ Borrado Tipo DoD) dándole la libertad de elegir la mejor solución para su aplicación.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Actualización y distribución de software y sistemas operativos
- Copia y distribución de material de marketing
- Copia y distribución de contenidos multimedios
- Realizar rápidamente copias de seguridad de las unidades flash USB sin necesidad de una computadora central
- Crear copias exactas de una unidad flash USB en investigaciones policiales y forenses
- Borre a fondo los datos de una unidad flash, para mayor seguridad de los datos y tranquilidad
- Limpieza y preparación de unidades USB para su reutilización
- Prueba y evaluación de unidades USB

Características

- CLONE Y BORRE UNIDADES USB: Clonador y limpiador de 1 a 5 unidades USB autónomo, sin necesidad de computadora - Ideal para que los técnicos y profesionales de TI puedan gestionar varias unidades USB
- COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite la clonación y el borrado de unidades flash USB 3.0/2.0, y de tarjetas flash como SD, microSD mediante un adaptador USB o un lector de tarjetas (FCREADMICRO3) que se venden por separado - Firmware actualizable
- MODOS DE CLONACIÓN Y BORRADO: Copia de 1.5 GB/min (formatos FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4), copia sectorial de toda la unidad (todos los formatos), borrado rápido, sobrescritura de una y tres pasadas (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear) - TAA
- PANTALLA LCD DE MENÚ: Interfaz de botones para supervisar la información de la unidad - Seleccione Copiar y Comparar para verificar sus unidades clonadas con la fuente cuando haya finalizado - LEDs verdes/rojos para actividad/errores
- MODO DE COPIA ASINCRÓNICA: Copie rápidamente en varias unidades USB mediante el modo de copia asincrónica con memoria interna de 64 MB - El contenido de origen debe ser inferior a 64 MB

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 2.0
Cantidad de Unidades	6
Unidades Compatibles	Unidad de memoria USB (Flash)
Instalación de la Unidad	Extraíble
Tamaño del Buffer	64 MB

Rendimiento

Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Modos de borrado	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Capacidad Máxima de la Unidad	2TB
MTBF	176,549 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	6 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
-------------------------	---------------------------------------

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen. For erasing, only the destination ports are active, the source port cannot be used. This helps to prevent
-------------------------------------	---

erasing a source drive accidentally.

Admite el copiado/la duplicación/el borrado en medios SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF, a través de un lector de tarjetas multimedia USB (se adquiere por separado), y en los discos duros o las unidades de estado sólido, a través de una estación de conexión de disco duro o caja externa USB (se adquiere por separado), si es compatible con los medios de almacenamiento

Indicadores

Indicadores LED	5 - Verde (Actividad/Copia correcta)
	5 - Rojo (Error)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Producto	6.6 in [16.7 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	11.2 oz [318 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Altura de la Caja	3.2 in [82 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	26.2 oz [742 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Duplicador
	1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.